

Les différents niveaux d'habilitations Electriques

Opérations / Taches	Habilitation (avant 2012)	Habilitation Depuis 2012	Observations
Travaux électriques en environnement électrique basse tension	<i>B0</i>	B0	Exécutants et chargés de chantier
Travaux Non électrique	<i>B0v</i>	-	. B0/H0 - Effectuer des opérations d'ordre NON électrique (entretien, ménage, peinture, mécanique, conduite de machine...) dans des environnements électrique avec armoire ou local électrique par exemple. Réorienter vers B0 si travaux non électrique hors voisinage BS si intervention de raccordement ou remplacement BE Manœuvre si opérations de manœuvres permises
Travaux non électrique haute tension	<i>H0 - H0v</i>	H0 - H0v	Exécutants et chargés de chantier
Exploitation courante des installations basse tension ; réarmement de protection, manœuvre, changement de fusible	<i>B0 ou B1v autorisé ou limité</i>	BE Manœuvre BS	. BE / HE manœuvre - Uniquement des manœuvres de mise hors/sous tension avec coupures, réenclenchement, réarmement de disjoncteurs thermique. Le stagiaire doit avoir un prérequis technique
Manœuvre en HT	-	HE Manœuvre	. BS - Uniquement un remplacement élémentaire à l'identique (fusible, lampe, interrupteur, prise de courant), Raccordement à un circuit en attente et protégé
Travaux électriques basse et haute tension	<i>B1 - B1v B2 - B2v H1 - H1v H2 - H2v BC - HC</i>	B1 - B1v B2 - B2v B2v Essai H1 - H1v H2 - H2v H2v Essai BC - HC BE + Attributs	. B1/H1 - Exécution et réalisation de travaux électriques, modification d'installations électriques . B2/H2 - Encadrement de travaux électriques . BC/HC – Consignation dans le cadre des travaux Travaux hors tension et essai dans le cadre des travaux . BE/HE Mesures – Uniquement mesurage de grandeurs électriques hors interventions de maintenance . BE/HE Vérification - Vérification d'installations suivant référentiels ou normes dans le domaine électrique.
Intervention de maintenance et dépannage des installations électriques basse tension	<i>BR</i>	BR	. BR - Maintenance et dépannage d'armoire de production ou d'installation avec utilisation de voltmètre, réarmement de dispositif de protection électrique, consignation pour lui même, remplacement de composants, essai de fonctionnement à l'issu du dépannage Uniquement dans les intervention d'entretien et de dépannage. Les opérations de mesurage et vérifications dépendent d'un autre titre d'habilitation
Opérations sur plate forme d'essai, centre de recherche, laboratoire...	<i>BR autorisé à H1v...</i>	BE Essai HE Essai	Opérations spécifiques
Opération Tâches photovoltaïque	-	BP BR photovoltaïque	Partie pratique sur installation photovoltaïque